


Podwójna dioda

7Y4


RCA

Prostownik pełnookresowy

Loktal



$U_z = 6,3 V$   
 $I_z = 0,5 A$



**Wartości robocze**

Filtr z wejściem

	pojemn.	indukc.	
$U_{a1a}$	650	900	V
$I_a$	70	70	mA
$C_{wej}$	4	—	$\mu F$
$L_{wej}$	—	10	H
$U_{a=1)}$	390	385	V
$U_{a=2)}$	355	375	V

<sup>1)</sup> Przy obc. 35 mA.

<sup>2)</sup> Przy obc. pełnym.

**Wartości maksymalne**

$U_{zwr}$	1250	V
$I_{aszcz}$	180	mA
$I_{a=max}$	70	mA
$U_{wlkszcz}$	450	V

TYPY PODOBNE

6 X 4, U 149, U 82