

# Pentoda mocy


**6 П 18 П**  
**(6 P 18 P)**

Wzmacniacz mocy m.cz.

Nowalowy

6П18П

$U_z = 6,3V$   
 $I_z = 0,76A$



## Wartości charakterystyczne i robocze

$U_a$	170	V
$U_{s2}$	170	V
$U_{s1}$	-7,5	V
$I_a$	53	mA
$I_{s2}$	8	mA
$S_a$	11	mA/V
$\rho_a$	22	k $\Omega$
$R_a$	3	k $\Omega$
$P_{wyj}$	3,2	W

## Wartości graniczne

$P_{a\max}$	12	W
$P_{s2\max}$	2,5	W

## Pojemności

$C_{wej}$	11,5	pF
$C_{wyj}$	6	pF
$C_{s1/a}$	0,2	pF

TYPY PODOBNE

**EL 82**