

Podwójna trioda

PCC 88


Telefunken

Wzmacniacz w. cz. (kaskoda) (TV)

Nowal



$U_{\dot{z}} = 7V$
 $I_{\dot{z}} = 300mA$



Wartości caakterystyczne

U_a	90	V
U_s	-1,3	V
I_a	15	mA
K_a	33	V/V
S_a	12,5	mA/V
ϱ_a	2,6	k Ω
r_{sz}	300	Ω

Wartości graniczne

Dla każdego systemu

U_{a0max}	550	V
U_{amax}	130	V
P_{amax}	1,8	W
U_{smax}	-50	V
I_{kmax}	25	mA
R_{smax}	1	M Ω
$U_{w/kmax}$	80	V
$U_{-w +k max}$	130V+50	V _{sk}
$R_{w/kmax}$	20	k Ω
T°_b	170	$^{\circ}C$

Pojemności

Bez ekranu Z ekranem
zewnętrzny zewnętrznym

$C_{a/s,w,e}$	2,8	3,7	pF
$C_{k/s,w,e}$	6	6	pF
$C_{s/a}$	1,4	1,4	pF
$C_{k/w}$	2,7	2,7	pF
$C_{aI/aII}$	<0,045	<0,015	pF
$C_{sI/aII}$	<0,005	<0,005	pF
$C_{s/k,w,e}$	3,3	3,3	pF
$C_{a/k,w,e}$	1,8	2,5	pF
$C_{s/a}$	1,4	1,4	pF
$C_{sI/wI}$	0,13	0,13	pF

TYPY PODOBNE

7 DJ 8

